



恒流电压源 (IEPE 传感器的供电电源)

恒流电压源可用于任何 (进口或国产) 通用型偏置电压为 7~13 V 的内置电路型压电传感器
恒流电压源出厂电流为 2mA 但客户可根据需要在 2~10 mA 之间选定

61000 单通道便携式恒流电压源

- * 小型化设计
- * 自带 9V 电池, 并备外接直流供电
- * 工作状态指示

61000 系列多通道恒流电压源

- * 4 ~ 16 通道机柜型恒流电压源
- * 交直流供电, 并备有标准 9V 电池供电
- * 配备 x1, x10 信号放大功能和工作状态指示

61001 在线恒流电压源

- * 简单, 可靠, 低成本设计
- * 外接直流 18 ~ 30V 电压供电



| 型号 | 单位 | 61000 | 61001 | 61011 | 61012 | 61015 | 61016 |
|---------|-------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 通道 | | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 电压增益 | | x1 | x1 | x1,x10 | x1,x10 | x1,x10 | x1 |
| 恒流源输出电压 | V | 24 | | | | | |
| 恒电流 | mA | 2~10 (按要求出厂调定) | | | | | |
| 频率范围 | Hz | 0.025~100k | | | | | |
| 工作状态指示 | | 光电管/电表 | 无 | 光电管/电表 | 光电管/电表 | 光电管/电表 | 无 |
| 电噪声 | μVrms | 15 | | | | | |
| 供电电池 | | 9Vx1 | 无 | 9Vx3x2 | 9Vx3x3 | 9Vx3x3 | 无 |
| 外接供电电源 | V | DC7~30 | DC18~30 | 220V/DC18~30 | 220V/DC18~30 | 220V/DC18~30 | DC18~30 |
| 输入/输出接头 | | BNC | | | | | |
| 外形尺寸 | mm | 91x61x27 | φ15x50 | 290x200x50 | 483x250x50 | 290x210x60 | 150x90x55 |
| 重量 | gram | 32 | 30 | 2800 | 4850 | 3200 | 650 |